

3.3. Laadimisseadme tehnilised omadused

easyWallbōx on kuni 7,4 kW projekteeritud ja sertifitseeritud laadimisseade elektrisõidukite laadimiseks.

kui see on installitud
Plug&Playsse

kui see on installitud
Power Upgrade'i

Kirjeldus	kui see on installitud Plug&Playsse	kui see on installitud Power Upgrade'i
Konnektori standard (VE-pool)		IEC 62196-2
Laadimispiistik		E/F (G Ühendkuningriigis, J Šveitsis)
EVSE standardid		IEC 61851
CE-märgis		Jah
Garantii		2 aastat
Laadimiskord	Ühendatud piistikupesa ja kaabel	Püsivalt ühendatud (piistikupesa ja kaabel ühendatud kui see on paigaldatud Prantsusmaal)
TUV sertifitseerimine	Jah	Jah

Elektri- ja ühendusnõuded

Maksimaalne võimsus [kW]	kuni 2,3 *	kuni 7,4*
Pinge [V / Hz]	230 / 50, ühefaasiline	230 / 50, ühefaasiline
Vool [A]	kuni 10*	kuni 32*
Ooterežiimi energiatarve [W]	< 2	< 2
2. tüüpi piistikuga kaabel (VE-pool)		Jah, kaasa arvatud
Kaabel piistikuga 2. tüüpi pikkus [m]		3
Toitejuhe [m]	6	pole saadaval

* Mõnes riigis võivad väärtused vastavalt kohalikele eeskirjadele erineda.

Üldised spetsifikatsioonid

Kaitseaste	IP54, IK08 (IEC 60529)
Üldmõõtmed [mm]	"335 x 277 x 95 (ilma piistikuta) 335 x 277 x 350 (piistikuga)"
Korpus	Polükarbonaat
Kaal [kg]	~ 4
Standardvärvid	Must (RAL 9011) ja valge (RAL 9003)
Oleku näidik	Jah, RGB led

Ohutus ja toimimine

Temperatuurivahemik [°C]	-25 / +50 (ilma otsese päikesevalguseta)
Ülekuumenemise kaitse	Jah
Niiskuskindlus	Jah, täielikult kaetud
Kaitseklass	I
Reostuse aste	PD3
Ülepinge kategooria	OVC III
Tuleohutus	UL94 V-0
Jääkvoolu seire	Jah, 6 mA DC RCM seade kaasa arvatud järjepidevuse puudumise tuvastamiseks
Maksimaalne paigalduskõrgus [m]	2000 üle merepinna

Täiustatud ühenduvus ja funktsioonid

Bluetooth	Jah
Nutitelefonirakendus	Free2Charge, ühildub Androidi, IOS-iga
Ühilduvus Android-süsteemidega***	Lollipop (5.0) või kõrgem
Ühilduvus IOS-süsteemidega**	12 või kõrgem
Sideprotokoll	Omanik
Dünaamiline energiahaldus (Dynamic Power Management)	Jah, pärast spetsiaalse anduri paigaldamist (kaasas)

** Andmed viitavad rakenduse esimesele versioonile ja võivad tulevikus erineda.

*** Ei ühildu Android 6-ga.