

3.3. Latauslaitteen tekniset tiedot

easyWallbōx on sähköajoneuvojen latauslaite, joka on suunniteltu ja sertifioitu enintään 7,4 kW teholle.

	Plug&Play -asennus	Power Upgrade -asennus
Kuvaus		
Liitstandardi (ajoneuvon puoli)		IEC 62196-2
Virtapistoke	E/F E/F (G in UK, J in Switzerland)	
EVSE-standardi		IEC 61851
CE-merkintä		Kyllä
Takuu		2 vuotta
Lataustila	pistoke ja kaapeli kytkettynä	pysyvästi kytkettynä (pistoke ja kaapeli kytkettynä, jos asennettu Ranskaan)
TÜV-sertifikaatti	Kyllä	Kyllä

Sähkötekniset tiedot ja liitäntä

Enimmäisteho [kW]	enintään 2.3*	enintään 7.4*
Jännite [V / Hz]	230 / 50, yksi vaihe	230 / 50, yksi vaihe
Virta [A]	enintään 10*	enintään 32*
Valmiustilan kulutus [W]	< 2	< 2
Kaapeli tyyppin 2 liittimellä (ajoneuvon puoli)		Kyllä, mukaan kytkettynä
Kaapeli tyyppin 2 liittimellä Pituus [m]		3
Virransyötön kaapeli [m]	6	N.A.

* Arvot voivat vaihdella joissakin maissa paikallisten standardien mukaan.

Yleistiedot

Kotelointiluokat	IP54, IK08 (IEC 60529)
Rungon kokonaismitat [mm]	"335 x 277 x 95 (ilman liitäntä) 335 x 277 x 350 (liittimen kanssa)"
Kotelo	Polykarbonaatti
Paino [kg]	~ 4
Vakiovärit	Musta (RAL 9011) ja valkoinen (RAL 9003)
Tilaindikaattori	Kyllä, led RGB

Turvallisuus ja toiminta

Lämpötila-alue [°C]	-25 / +50 (ilman altistusta suoralle auringonvalolle)
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Kosteudenkestävyys	Kyllä, täysin pinnoitettu
Suojausluokka	I
Saastumisaste	PD3
Ylijännitekategoria	OVC III
Koteloinnin paloluokitukset	UL94 V-0
Jäännösvirran valvonta	Kyllä, 6 mA DC herkkä RCM-laite DC-vuotojen tunnistamiseen
Enimmäisasennuskorkeus [m]	2000 merenpinnan tasolta

Liitettävyyden ja erityisominaisuudet

Bluetooth	Kyllä
Älypuhelinsovellus	Free2Charge, Android- ja iOS-yhteensopiva
Android-versioiden yhteensopivuus***	Lollipop (5.0) tai suurempi
iOS-versioiden yhteensopivuus**	12 tai suurempi
Kommunikointiprotokolla	Oma protokolla
Dynaaminen virranhallinta	Kyllä, asentamalla toimitukseen sisältyvä anturi

** Tiedot viittaavat sovelluksen ensimmäiseen julkaisuun, ja ne voivat vaihdella tulevilla versioilla.

*** Ei-yhteensopiva Android 6:n kanssa.